



(*1) 単体で使用する場合

①	OFFスイッチ	消灯用 (点灯時はいずれかのシーンスイッチを押します)
②	セットスイッチ	シーン設定用
③	シーンモニター	1~8 シーン : 8個 (選択シーンのみ点灯)
④	シーンスイッチ	1~4 シーン
⑤	調光値/フェードタイム表示	(シーン登録時に表示します)
⑥	チャンネル番号表示	(シーン設定時に表示します)
⑦	増幅シーンOFFスイッチ	消灯用 (点灯時はいずれかのシーンスイッチを押します)
⑧	シーンスイッチ	5~8 シーン

入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子	記憶シーン	全8シーン (4シーン+増設4シーン)
消費電力	約2W	出力回路	20回路
出力信号	DMX512 RJ45端子 (LAN) 出力	調光	100段階 0~100
増設端子	シーン再生 パネル等増設可能	フェードタイム	0秒~240秒 (4分)
材質	パネル: 樹脂ホワイト/ 樹脂ブラック (受)	出力信号	DMX512
	プレート: ホワイト/ 樹脂ブラック (受)		
寸法	W162/H120/D40		
開口寸法	約W130×H75		
取付方法	壁付型 (3個用スイッチボックスに適合: 別途)		
重量	約0.6Kg		
使用環境	屋内型 温度0~40°C/湿度10~90%結露無きこと		

本製品は取扱説明書に基づいて 設置工事をお願いします。 予告なしに仕様変更が生じる 場合があります。	検査:		承認:		質量:	0.6kg	日付:	2017/7/1	Product No.	CH020ライトコントローラー
	作成:			konishi	単位:	mm	SCALE	1:2 (A4)	製品番号	AWA-CH020
ALWAZN 株式会社アル・ワズン										