



(*1) 単体で使用する場合

①	OFFスイッチ	消灯用 (点灯時はいずれかのシーンスイッチを押します)
②	セットスイッチ	シーン設定用
③	シーンモニター	4個 (選択シーンのみ点灯)
④	シーンスイッチ	4シーン
⑤	調光値/フェードタイム表示	(シーン登録時に表示します)
⑥	チャンネル番号表示	(シーン設定時に表示します)

入力電源	AC100V 50/60Hz 速結端子	記憶シーン	4シーン
消費電力	約2W	出力回路	40回路
出力信号	DMX512 RJ45端子 (LAN) 出力	調光	100段階 0~100
増設端子	シーン再生 パネル等増設可能	フェードタイム	0秒~240秒 (4分)
材質	パネル: 樹脂ホワイト/ 樹脂ブラック (受)	出力信号	DMX512
	プレート: ホワイト/ 樹脂ブラック (受)		
寸法	W116/H120/D38		
開口寸法	W90×H75		
取付方法	壁付型 (2個用スイッチボックスに適合: 別途)		
重量	約0.4Kg		
使用環境	屋内型 温度0~40℃/湿度10~90%結露無きこと		

本製品は取扱説明書に基づいて設置工事をお願いします。

検査: 承認: konishi

質量: 0.4kg

日付: 2017/7/1

Product No. CH040ライトコントローラ
製品番号 AWA-CH040

予告なしに仕様変更が生じる場合があります。

作成:

単位: mm

SCALE 1:2 (A4)

ALWAZN 株式会社アル・ワズン